

Yüksek sayıda geçiş noktası bulunan noktalarda geçişlerin kontrollü yapılmasını sağlar. Kablolama maliyeti ortadan kaldırarak, düşük maliyette yüksek güvenlikte kontrol sağlar. Tüm haberleşme, yetkilendirilmiş mifare kart ve mifare panel arsında gerçekleşir. Bilginin taşınması için cihaza kart tanıtımı olmaz veya data kablosu çekilmediği için haberleşme olmaz. Kullanılan tüm cihazlar şifre korumalıdır ve her birine 3 farklı ID tanımlaması yapılabilir. Kullanılacak mifare kart Desktop uygulama ve USB mifare kart okuma yazma cihazı sayesinde geçiş yetkileri verilebilir. Mifare kartın hangi okuyuculardan geçiş yapabileceği ve son kullanım tarihi girilebilir. Bu sayede kart yönetimi sağlanmış yetkisiz geçişler engellenmiş olur. Master kart oluşturulabilir, bu sayede istenilen bir kart yasaklanabilir ve geçiş engellenir.

Ödeme sistemlerinde kullanılabilir. Özel proje taleplerini destekler.

### Özellikler

- \* Online/Offline çalışabilir.
- \* Online durumda sorgu veri tabanından yapılır.
- \* Cihaz Offline durumda iken kendi içerisinde karar verir.
- \* 1000 log kapasitesi.
- \* Cihaz ekranından log bilgisi görüntülenebilir.
- \* 500 Yasaklı kart kapasitesi.
- \* Role süresi ayarlanabilir.
- \* Cihaz Üzerinden Tarih-Saat ayarlanabilir.
- \* Menü girişi şifre korumalıdır.
- \* 3 farklı grup ID tanımlanabilir.
- \* Mifare kart ile cihaza kara listedeki kart eklenebilir/silinebilir
- \* Cihaz mөнüsünden kara liste tamamı silinebilir.

### Online Çalışma

- \* Online çalışma için yazılım geliştiricilere SDK verilir.
- \* Sdk ile ekrana istenilen bilgi yazılabilir.
- \* Yazının ekranda kalma süresi ayarlanabilir.
- \* Online kara liste eklenebilir/çıkartılabilir.
- \* Online role süresi ayarlanabilir.
- \* Online log bilgisi alınabilir.
- \* Online input durum bilgisi alınabilir.



İşletme Girişleri



Otopark Girişleri



Bina Kapıları



Turnikeler



Sıfır Kablolama



### Videokernel Mifare Okuma - Yazma Paneli

Flash	128 KB
Ekran	2x16 LCD (standart) / 3,5" Dokunmatik (opsiyonel)
Haberleşme	RS 232
Input	2
Output	1 Role NC/NO
Okuma & Yazma	Var
Buton	3 adet
Pil	Opsiyonel
Uyarı	Kırmızı/Yeşil Led, Buzzer
Log	300
Ölçüler	140x105x40
Besleme	12 V

### Kullanım Alanları :

Binalar, İş merkezleri, Yangın kapıları, Turnikeler, Üniversiteler, Siteler